

Инструкция



1. Спецификация:

- Рабочее напряжение: 3V (AAA Батарейки 2 шт)
- Рабочая частота: 2400 - 2483.5 Мгц
- Режим модуляции: Передача мощности GFSK: 12dBm
- Дистанция срабатывания: >30 метров
- Максимальное количество поддерживаемых панелей: 24Вт – 40шт; 50Вт – 20шт

2. Сброс кодировки:

Включите питание панели на которых необходимо сбросить кодировку, затем выключите питание на 5 секунд и при включении нажмите и удерживайте кнопку «ON», панели замигают 3 раза подтверждая, что сброс выполнен успешно.

3. Кодировка:

Установите и закрепите рамочные панели. Убедитесь, что питание подключено соответствующим образом и выберите панели, которые необходимо сгруппировать. Включите питание и в течении 10 секунд нажмите и удерживайте соответствующую кнопку для группировки (Кнопка “А”, “В” или “С”), успешно сгруппированные панели замигают 3 раза подтверждая, что группирование успешно выполнено. Для группирования остальных панелей повторите вышеописанные шаги.

4. Устранение неисправностей:


Пульт управления не реагирует на нажатия: проверьте горит ли индикатор при нажатии на пульт управления, в противном случае необходимо заменить батареи пульта управления.

Индикатор на пульте управления мерцает: низкий заряд батареи, необходимо заменить батареи.

Если пульт управления не использовался в течении длительного срока, необходимо заменить батареи.

5. Управление через мобильное приложение:

Отсканируйте QR-код и скачайте мобильное приложение на свой телефон.

Создайте в приложении комнату, включите панели, которые необходимо добавить в созданную комнату и в течении 10 секунд после включения панелей, нажмите и удерживайте кнопку  в течении 3-5 секунд. После подключения панели замигают 3 раза подтверждая успешное подключение.

ЕАС

